



A zóna-kezelőkészülék a Hoval TopTronic® C szabályozó rendszer része. Ez egy kiegészítő készülék egy szabályozási zóna egyszerű helyszíni kezeléséhez.



Figyelem!

A zóna-kezelőkészülék csak akkor aktív, ha a szabályozási zóna más üzemmódkapcsolója az 'AUTO'-n áll.

- 1 Üzemmód átkapcsolása
- 2 Az aktuális helyiség-hőmérséklet kijelzése
- 3 Az aktuális üzemmód kijelzése
- 4 Zavar kijelzése
- 5 Helyiség-hőm előírt értékének illesztése (max. ± 5 °C)

Üzemmód átkapcsolása

- Nyomkodja a "mode" gombot a kívánt üzemmód megjelenéséig.
- A kiválasztott üzemmód 2 órán át működik, azután a készülék visszakapcsol automatikus üzemre.



Figyelem!

A funkció a rendszerkezelő-készülék beállításától függ. Másik érvényességi időtartamot vagy állandó átkapcsolást ott tud beállítani.

Üzemmódok listája:

AUTO.... Automatikusan üzem
 ST..... Standby
 VE..... Befűtés és elszívás
 VEL..... Befűtés és elszívás (csökkentett)
 AQ Levegőminőség
 REC..... Recirkuláció
 REC1 Recirkuláció fokozat 1
 EA..... Távozó leveő
 SA..... Befűtött levegő (RoofVent® készülékek)
 SA1..... Befűtött levegő fokozat 1 (TopVent® készülékek)
 SA2..... Befűtött levegő fokozat 2 (TopVent® készülékek)

A rendelkezésre álló üzemmódok a beépített csarnokklima-készülékektől függenek. Az üzemmódokról bővebb információkat a rendszerkezelő-készülék kezelési útmutatójában talál.

Helyiség-hőmérséklet előírt értékének illesztése

- Forgassa a gombot az előírt érték csökkentéséhez vagy növeléséhez.
- A helyiség-hőmérséklet helyett rövid időre a beállítás kerül kijelzésre. Az érték automatikusan elmentésre kerül.

Zavarjelzés

Szimbólum villog..... Új zavar lépett fel.
 Szimbólum világít Legalább egy, már nyugtázott zavar továbbra is fennáll.
 Szimbólum ki Nincs aktív zavar.

- A zavar feldolgozásához használja a rendszerkezelő-készüléket.
- A hibák kiküszöbölése érdekében, ha szükséges, vegye fel a kapcsolatot a Hoval vevőszolgálatl.

Műszaki adatok	
Áramellátás	24 VAC, ± 10 %
Teljesítmény-felvétel	max. 2 VA
Hőmérsékleti tartomány	-10...60 °C
Védelmi szint	IP 20